

IL QSO DI BASE

Abitualmente il QSO fra radioamatori si svolge con l'impiego di una sola frequenza ISOONDA.

SPLIT.

E' quando si trasmette su di una frequenza e si ascolta l'eventuale risposta su un'altra. Lo effettua la stazione DX o la SPEDIZIONE o chi è abbastanza raro da creare PILE UP.

PILE UP.

Significa pila, mucchio. E' la situazione nella quale ci si trova a combattere con numerosi altri radioamatori nel tentativo di chiamare una stazione RARA, DX, o una spedizione.

CHIAMATA DX.

La chiamata DX indica che la stazione vuole collegare un'altra di fuori del **PROPRIO CONTINENTE** quindi se un'Europeo chiamerà DX noi non gli dobbiamo rispondere e, se proprio la stazione ci interessa, si dovrà comunque aspettare che per un piccolo periodo non gli risponda nessuno e chiedere in questo caso esclusivamente il rapporto adducendone il motivo per cui si è richiesto il qso :(NEW ONE, NEW PROVINCE Ecc.).

SKED.

Appuntamento tra due Stazioni.

Es. Ho uno SKED alle 1300 Utc a 14.295 con N8GDS.

QRP.

Stazione con potenza non superiore ai 10 watts.

QRPP.

Stazione con potenza non superiore ai 5 watts.

LA CHIAMATA.

CHIAMATA GENERALE:

CQ CQ CQ de

Chiamata al di fuori del Proprio Continente

CD DX CQ DX de.....

CHIAMATA SPECIFICA:

CQ CQ ONLY Africa.....

oppure: CQ CQ W7 " CQ CQ AZ (Arizona)

la chiamata specifica si farà dopo essersi accertati delle condizioni della propagazione:

Es. Gli Stati Uniti in 10mtr di mattino non ci saranno e sarà inutile e dispersivo chiamare CQ USA o CQ AZ.

CHIAMATA PER CONTEST:

CQ CONTEST ARI Ecc.

In questo caso si è associato il cq contest al nome specifico del contest.

PROSEGUENDO.

Quando si riceverà risposta la prima
cosa da fare sarà:
Grazie di aver risposto alla mia chiamata il
tuo RS(T) è.....
il mio nome è.....
la mia Città è.....

POI:

N8GDS da I.....

poi ascoltato il corrispondente:

Grazie del mio segnale nella città di
Ashtabula nell'OHIO caro franco,

Io sto usando un'antenna.....

il mio trasmettitore (TX) è.....

il mio ricevitore è.....(in caso di TX e RX separati)

la mia potenza è.....watts.....

OPPURE:

: la mia stazione è QRP con.....watts

: la mia stazione è QRPP con.....watts

POI:

Dicendogli anche se ti è gradita ti invio
la mia QSL via Associazione (ARI) o via Diretta
(alcuni OM non appartengono alla Associazione
della propria nazione che cura lo scambio delle
Qsl)

FINALE:

Poi si riascolterà il corrispondente rispondendo
a sue eventuali richieste e si potrà chiudere
dicendogli che:

il WX e buono cielo sereno e la
temperatura è di.....gradi cent.

E per finire si chiuderà il qso salutando con le diverse formule di cortesia e saluto.

