

## **IL QSO DI BASE**

.....

Abitualmente il QSO fra radioamatori si svolge con l'impiego di una sola frequenza ISOONDA.

### **SPLIT.**

E' quando si trasmette su di una frequenza e si ascolta l'eventuale risposta su un'altra. Lo effettua la stazione DX o la SPEDIZIONE o chi è abbastanza raro da creare PILE UP.

### **PILE UP.**

Significa pila, mucchio. E' la situazione nella quale ci si trova a combattere con numerosi altri radioamatori nel tentativo di chiamare una stazione RARA, DX, o una spedizione.

### **CHIAMATA DX.**

La chiamata DX indica che la stazione vuole collegare un'altra di fuori del **PROPRIO CONTINENTE** quindi se un'Europeo chiamera DX noi non gli dobbiamo rispondere e, se proprio la stazione ci interessa, si dovra' comunque aspettare che per un piccolo periodo non gli risponda nessuno e chiedere in questo caso esclusivamente il rapporto adducendone il motivo per cui si è richiesto il qso :(NEW ONE, NEW PROVINCE Ecc.).

### **SKED.**

Appuntamento tra due Stazioni.

Es. Ho uno SKED alle 1300 Utc a 14.295 con N8GDS.

### **QRP.**

Stazione con potenza non superiore ai 10 watts.

### **QRPP.**

Stazione con potenza non superiore ai 5 watts.

### **LA CHIAMATA.**

#### **CHIAMATA GENERALE:**

CQ CQ CQ de .....

Chiamata al di fuori del Proprio Continente

CD DX CQ DX de.....

#### **CHIAMATA SPECIFICA:**

CQ CQ ONLY Africa.....

oppure: CQ CQ W7 " CQ CQ AZ (Arizona)

la chiamata specifica si fara dopo essersi accertati delle condizioni della propagazione:

Es. Gli Stati Uniti in 10mtr di mattino non ci saranno e sara' inutile e dispersivo chiamare CQ USA o CQ AZ.

#### **CHIAMATA PER CONTEST:**

CQ CONTEST ARI Ecc.

In questo caso si è associato il cq contest al nome specifico del contest.

### PROSEGUENDO.

Quando si riceverà risposta la prima  
cosa da fare sarà:  
Grazie di aver risposto alla mia chiamata il  
tuo RS(T) è.....  
il mio nome è.....  
la mia Città è.....

### POI:

N8GDS da I.....

poi ascoltato il corrispondente:

Grazie del mio segnale .... nella città di  
Ashtabula nell'OHIO caro franco,

Io sto usando un'antenna.....

il mio trasmettitore (TX) è.....

il mio ricevitore è.....(in caso di TX e RX separati)

la mia potenza è.....watts.....

### OPPURE:

: la mia stazione è QRP con.....watts

: la mia stazione è QRPP con.....watts

### POI:

Dicendogli anche se ti è gradita ti invio  
la mia QSL via Associazione (ARI) o via Diretta  
(alcuni OM non appartengono alla Associazione  
della propria nazione che cura lo scambio delle  
Qsl)

### FINALE:

Poi si riascolterà il corrispondente rispondendo  
a sue eventuali richieste e si potrà chiudere  
dicendogli che:

il WX e buono cielo sereno e la  
temperatura è di.....gradi cent.

E per finire si chiuderà il qso salutando con le diverse formule di cortesia e saluto.

